



Profesyonel Mono Lazer Yazıcı

Süper hızlı yazdırma ve entegre çözümler

HL-L6410DN



YAZICI

www.brother.com.tr

Profesyonel Mono Lazer Yazıcı

Esnek bağlantı seçenekleri ve güvenebileceğiniz süper hızlı, kaliteli baskıyla profesyonel performans sunmak üzere tasarlandı.

Kutu içinde gelen yüksek kapasiteli toner, daha uzun süre yazdırabileceğiniz ve aynı zamanda baskı harcamalarınızı önemli ölçüde azaltabileceğiniz anlamına gelir. Bu sağlam yapı, kalitesi ve esnek kağıt işleme seçenekleri, HL-L6410DN'yi işletmeniz için ideal baskı ortağı haline getirir.

HL-L6410DN



Temel Özellikler

- Dakikada 50 sayfaya kadar baskı
- Dakikada 24 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- 8,9cm renkli dokunmatik LCD ekran
- Gigabit ethernet, opsiyonel 2.4GHz WiFi
- 1GB Dahili hafıza, USB Bellek ile güvenli baskı için artırılabilir hafıza
- 520 sayfa kapasiteli kağıt çekmeces, opsiyonel çekmeceler ile 2.600 sayfaya kadar arttırılabilir¹¹
- 25.000 sayfa kutu içi toner kapasitesi⁷
- Brother Solutions ve üçüncü parti uygulamalarla uyumlu¹⁹
- NFC ile güvenli kimlik doğrulaması

Tasarım gereği güvenli

Gizlilik ve veri güvenliği konusunda sürekli gelişen mevzuata ayak uydurmak amacıyla cihazlarımız, verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için en yeni endüstri standardı güvenlik özelliklerini sunar.

Brother olarak baskı güvenliğini ilk sıraya koyarız. Tüm ürünlerimiz “standart olarak güvenlidir”. Güvenlik uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin ‘tasarım gereği güvenli’ olmasını proaktif bir şekilde sağlamak için sürekli olarak ürünlerde, çözümlerde ve hizmetlerde yeni iyileştirmeler araştırır.

HL-L6410DN bir dizi sağlam özellik sunar. Harici güvenlik sertifikasıyla doğrulanan cihaz, ağ ve belge düzeyinde üç katmanlı güvenlik kullanır. Bu, daha fazla gönül rahatlığı sağlar ve verilerinizin bütünlüğünün her adımda korunmasını garanti eder.

HL-L6410DN işletmenize göre özelleştirilebilen esnek güvenlik özellikleri ve çözümleri paketiyle birlikte gelir ve cihaz filonuzu güvenli bir şekilde kolayca denetlemenize, kontrol etmenize ve yönetmenize olanak tanır.



Cihazınız aşağıdaki yöntemlerle saldırı yüzeyini azaltarak işletmenizi korur:

Kullanıcı erişimini kısıtlama - LDAPS, Windows Active Directory ve NFC kimlik doğrulama kullanarak, sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar cihaza erişebilir.

Kullanıcı ayrıcalıklarını kısıtlamak - Secure Function Lock ve Setting Lock ile yalnızca yetkili kullanıcıların belirli işlemlere erişmesine izin verilir.

Cihaz bütünlüğünü koruma - Secure Boot ile dijital olarak imzalanmış ürün yazılımı ve uçtan uca şifrelenmiş bağlantılarla cihazlar her zaman optimum güvenlik düzeyinde performans gösterir.



Ağınız esnek endüstri standardı özellikler ve yönetim araçlarıyla korunur:

İzinsiz girişe karşı koruma - Protokol yönetimi, arayüz kısıtlamaları ve IPV4 filtrelemeyle cihaz ayarlarını işinize uyarlama esnekliğine sahip olursunuz.

Güvenli bağlantı - Endüstri standardı IEEE 802.1X aracılığıyla kurumsal düzeydeki kablolu ve kablosuz ağlara güvenli bir şekilde bağlanın.

Güvenli şifreli iletişim - İşletmeniz, TLS, SSH, IPSEC, HTTPS ve SNMP3 gibi esnek endüstri standartlarını kullanarak cihazı kendi ağına göre uyarlayabilir.

Güvenlik profilinizi kolayca yönetin ve yapılandırın - Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 ve Mass Deployment araçlarını kullanarak cihaz filonuzun ayarlarını toplu olarak yapılandırın.

Cihazlarınızı denetleyin - Syslog üzerinden SIEM entegrasyonunu kullanarak cihazlarınızdaki gerçek zamanlı kullanım bilgilerini toplayabilirsiniz.



Belgeleriniz şifreleme, depolama koruması ve güvenli yazdırma çözümleriyle korunur:

Şifreli belge aktarımı - Yazdırma verilerinizi bilgisayarınızdan yazıcınıza gönderdiğinizde, IPPS/HTTPS şifrelemesi verilerinizin güvenli ve okunamaz olmasını sağlar.

Kalıcı olmayan dahili bellek - Yazıcınız yeniden başlatıldığında tüm yazdırma verileri otomatik olarak silinir ve veriler temizlenir, böylece cihazda hiçbir bilgi kalmaması sağlanır.

Secure Print - Brother Secure Print çözümü kullanıldığında belgeler yalnızca siz onları yazdırmaya ve yazıcıdan almaya hazır olduğunuzda basılır.

Üçüncü Parti Entegrasyonu - Brother Çözüm Arayüzü (BSI) aracılığıyla, cihazlarımıza güvenilir üçüncü parti partnerleri olan Kofax ve YSoft tamamen entegre edilebilir, bu da işinize ek bir güvenlik katmanı ekler.



Hazır çözümler

Baskı yönetimi çözümleriyle iş akışlarını otomatikleştirin ve iş süreçlerini ve güvenliği iyileştirin.

Brother, size HL-L6410DN eklenebilecek belge yönetimi, güvenlik ve iş akışı çözümleri paketi sunuyor. Çözümler, iş süreçlerinizi iyileştirmek için ek profesyonel özellikler sağlar.

Dahili Zeka Entegreli

Secure Print+ - Brother Secure Print+, hassas iş belgelerinizi güvenli bir şekilde yazdırmanıza olanak tanır. Hassas belgeleriniz, yazıcıdan toplamak için hazır olduğunuzda sadece o zaman yazdırılır, böylece güvenliği sağlanır.

Barkod baskısı - Barcode Print+, yazıcınıza barkod için bilgi sağlayarak, barkodun doğru görünmesi gerektiği gibi tam olarak yazdırılmasını sağlar. Basılan 2D ve 3D barkod, çeşitli barkod okuyucuları ve tarayıcılar tarafından kolayca okunabilir."



Sorunsuz entegrasyon

Halihazırda baskı ve belge yönetimi kullanıyorsanız ve uzman baskı yazılımları ile iş akışlarını nasıl daha otomatik, verimli ve güvenli hale getireceğinizi öğrenmek istiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız.

Bir Brother müşterisi olarak, Kofax, YSoft ve daha birçok önde gelen yazılım sağlayıcısı arasından geniş bir seçeneğe erişiminiz olacak.

Özel ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilmek için baskı yönetimi alanlarında yazılım ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaktayız. HL-L6410DN yazıcınızın, Brother çözümleri ile daha yüksek performansla çalışarak ihtiyaçlarınızı karşılamasını hedefliyor ve bu amaçla iş ortaklarımız ile çözümleri sunuyoruz.

Genel Özellikler

Teknoloji
Elektrofotografik Lazer

Hafıza
1GB

Kontrol paneli
8,9cm Renkli Dokunmatik LCD Ekran
Türkçe Dil Desteği

Yerel Arabirim
Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 2.0 Bağlantı Noktası (arka)

Kablolu Ağ Bağlantısı
Gigabit Ethernet

İşlemci
Main: Cortex-A53 1.2GHz Çift Çekirdek
Sub: ARM946 150MHz

Kablosuz Ağ
2.4GHz Desteği

Kutu İçeriği
Yazıcı, Kutu içi Tonerleri, Drum, Güç Kaynağı
Kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu

Yazdırma

Baskı Hızı (A4)
50ppm Mono Baskı
24ppm Mono Çift Taraflı Baskı

FPOT (İlk Baskı Çıkış Süresi) 6,7 saniyeye kadar

Sessiz Mod
Baskı sırasında sesi azaltır

Çözünürlük
1.200 x 1.200dpi'a kadar

Baskı Dilleri
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versiyon 1.7

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)
73 Ölçeklendirilebilir yazı tipi, 12 Bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)
16 Barkod yazı tipi
*Code39, çapraz 5'te 2, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

İliştirilmiş Yazı Tipleri (Postscript)
66 Ölçeklendirilebilir yazı tipi

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı
25 sayfayı tek bir sayfaya sığdırın

Poster Yazdırma
Tek bir sayfayı 2x2, 3x3, 4x4 ya da 5x5 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

Toner Tasarruf Modu
Toner Tasarruf Modu, baskı hızını olumsuz etkilemeden toner tüketimini azaltmanıza olanak tanıyan bir özelliktir

Filigran Baskı
Dokümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla yazdırın

Kimlik Yazdırma
Basılı belgelerinize kimlik ekleyin (tarih, saat, kısa ve özel mesajlar veya pc kullanıcı adı)

Kitapçık Yazdırma
Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dokümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

Yazdırma Profilleri
Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağırılacak profiller şeklinde saklar

Doğrudan Baskı
Doğrudan bir USB flash bellekten yazdırma. Desteklenen biçimler şunları içerir; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (Brother yazıcı sürücüsü kullanılarak oluşturulur), TIFF (Brother modeli kullanılarak taranır), XPS sürüm 1.0

Manuel Çift Taraflı Baskı
Manuel çift taraflı baskı (Çift taraflı otomatik baskıyı desteklemeyen ortam dosyaları için önerilir)

Depolama Yazdırma
AES 256 şifreli bir USB flash bellek sürücüsü deposunda (dahil değildir) tutulan belgelerinizi kolayca alın ve yazdırın.

Ters Yazdırma
Yazılı bir belgenin içeriğini 180° döndürün

Karbon Kopya
Ek kağıt çekmecelerinden alınan kağıda aynı belgenin ek kopyalarını yazdırır

Yazdırma Bitti Bildirimi
Bilgisayarınıza göndermek için bir yazdırma bitti bildirimi ayarlanabilir

Eşleşmiş Medya
Belirli bir çekmecedan farklı ortam türlerinin seçimini kolaylaştırmak için belirli bir çekmeceye kimlik atayın

Çekmeceyi Atla
Normal yazdırma için belirli çekmeceler/ortamlardan kaçınmak için çekmece seçiminizi yapılandırır

İş Ayırıştırma
Kolay tanımlama için farklı yazdırma işleri arasında farklı renkte bir kağıt parçası yerleştirin

Güvenli Yazdırma
Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

Yazıcı Sürücüsü

Windows

Windows 10, Windows 11
(32 & 64 bit sürümleri)
ve daha fazlası

macOS

Mac üzerinden yazdırma işlemi
için AirPrint kullanılması
gerekmektedir. Mac sürücülere
desteklenmemektedir.

Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve en son
sürücülere ve yazılımları indirmek için support.brother.com
adresini ziyaret edin.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686
ve x86_64)

ChromeOS

Yerel ChromeOS
yazdırmaı destekler

PCL Driver

Generic PCL XL sürücü

PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağı ya da yerel
olarak bağlı Brother lazer
yazıcıya yazdırmanıza olanak
sağlayan Windows sürücüsü

Kağıt Kullanımı

Kağıt Girişi Standart Çekmece

520 Sayfa
(kağıt az uyarısı)

Çok Amaçlı Çekmece

100 Sayfa

Kağıt Çıkışı

250 Sayfa A4
(çıkış dolu uyarısı)

Zarf Yazdırma

Çok amaçlı
çekmeceden

Ortam Ölçüleri

Standart Çekmece

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Uzun
Kenar), A6, Executive, Legal,
Mexico Legal, India Legal, A4
kısa (270mm), Folio, 16K

Çok Amaçlı Çekmece

Genişlik: 69,8 - 215,9mm,
Uzunluk: 127 - 355,6mm
Zarf: COM-10, DL, C5, Monarch

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma

A4

Ortam Türleri ve Ağırlıkları Standart Çekmece

Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Renkli
Kağıt, İnce Kağıt, Geri
Dönüştürülmüş Kağıt, Kalın
Kağıt 60-163g/m²

Çok Amaçlı Çekmece

İnce Kağıt Düz, Kalın Kağıt,
Antetli Kağıt, Daha Kalın kağıt,
Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Bono
Kağıdı, Etiket, Zarf, Env. İnce,
Env. Kalın, Parlak 60-230g/m²

Otomatik Çift Taraflı Yazdırma

İnce, Düz, Antetli, Renkli,
Geri Dönüştürülmüş
60-105g/m²

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Bir Android cihazdan
yazdırın, tarayın, kopyaların
önizlemesini yapın ve makine
durumunu kontrol edin

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Bir iPad/iPhone'dan yazdırın,
tarayın, kopyaların
önizlemesini yapın ve makine
durumunu kontrol edin

Apple AirPrint¹⁷

AirPrint etkin herhangi bir
uygulamadan en yaygın
dosya türlerini bastırın ve
tarayın

Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi¹⁷

Özel bir uygulaması olmayan
bir Android cihazdan bastırın

Mopria™¹⁷

Mopria destekli Android
cihazlardan en yaygın dosya
türlerini bastırın

Web Bağlantısı¹⁸

PC kullanmadan baskı almak
için Box, SharePoint Online,
Dropbox, Evernote, OneDrive,
Google Drive™, OneNote'a
tarama ve faks için yükleme
yapabilirsiniz

Filo Yönetim Araçları

Sessiz Yükleme¹⁶

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

MSI Yükleyicisi¹⁶

Şirket içi Aktif Yönlendirici® aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN yönetim yazılımı

Gömülü Web Sunucusu

Cihaza gömülü web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımı

Sürücü Dağıtım Sihirbazı^{16,17}

Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Toplu Dağıtım Aracı¹⁶

Cihaz ayarlarının yönetilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olacak bir yapılandırma arabirimi sağlar

Durum Monitörü¹⁶

Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Yazılım

Brother iPrint&Scan Masaüstü^{15,17}

Bir Windows ya da macOS PC'den yazdırın, tarayın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

Araçlar

Kurulum kılavuzları, kullanım kılavuzu, SSS, sorun giderme, Brother müşteri hizmetleri ile iletişim bilgileri, KOFAX PaperPort SE 14, 16, 17 belge yönetimi ve paylaşım programı.

Kolay Kurulum

Brother cihazınızın kurulumu için sürücülere ve yazılımlara support.brother.com adresinden kolay erişim

Bağlantı Özellikleri

Kablolu Ağ Bağlantısı

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Kablosuz Ağ Bağlantısı²²

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Altyapı Modu)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direkt)

Direkt Wi-Fi®²²

Kablosuz erişim noktası kullanmak zorunda kalmadan kablosuz olarak yazdırma¹⁸ (hem otomatik hem de manuel yöntemler desteklenir)

Kablosuz Kurulum Desteği²²

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

Kablosuz Uygulamalar²²

Dikey Eşleştirme

Mobil

Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria ile mobil cihazınızdan yazdırın veya tarayın.

Yerel Arabirim

Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 2.0 Bağlantı Noktası (Arka)

Güvenlik Özellikleri

Kablolu Ağ Güvenliği

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Kablosuz Ağ Güvenliği²²

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direkt yalnızca WPA2-PSK (AES) destekler.
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS ad çözümleme, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port9100, SMTP İstemci, IPP/IPPS, FTP İstemci ve Sunucu, CIFS İstemci, TELNET Sunucu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Sunucu, TFTP İstemci ve Sunucu, ICMP, Web Servisleri (Yazdırma, Tarama), SNTP İstemci, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP İstemci, FTP İstemci ve Sunucu, CIFS İstemci, TELNET Sunucu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Sunucu, TFTP İstemci ve Sunucu, ICMPv6, SNTP İstemci, Web Servisleri (Yazdırma, Tarama), Syslog

IP Filtresi

IP üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

Güvenli Yazdırma

Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

E-posta Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Otomatik İzinsiz Giriş Tespit Etme

Tüm Brother Yazıcı cihazları güvenli tasarıma sahiptir. Cihazlar, güvenlik saldırılarını otomatik olarak algılar ve cihazın güvende kalmasını sağlamak için gerektiğinde yeniden başlatma da dahil olmak üzere önleyici tedbirler alır

Donanım Yazılımı Güncellemeleri

En son sürümüne otomatik güncelleme yapılmasına izin vermenin yanı sıra, yetkisiz bir kullanıcının sürüm düşürmesini önlemek için yazıcı daha eski üretici yazılımı sürümlerini almayacak şekilde ayarlanabilir

Buluttan Güvenli Yazdırma

Parola korumalı sürücüsüz yazdırmayı etkinleştirir

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Sertifika Yönetimi

Korumalı ağ iletişimi için varsayılan kendinden imzalı standardı kullanın, özel bir kendinden imzalı sertifika, sertifika imzalama isteği (CSR) veya harici genel sertifika ve özel anahtar oluşturun

Güvenli İşlem Kilidi 3.0

Bireysel kullanıcı veya kullanıcı gruplarını tanımlamak ve doğrulamak için pin veya parola kullanın. 200 kullanıcıya kadar erişim kontrolü sağlar

Dijital Olarak İmzalanmış Yazılım

Brother yazdırma cihazları için aygıt yazılımları dijital olarak imzalanmıştır ve güvenlidir

Sistem Günlüğü

BT yöneticisinin Sistem Günlüğü üzerinden denetim amacıyla cihaz durumu güncellemelerini almak için tek bir uygulamaya (SIEM aracı) erişmesine izin verir

Şirket İçi Aktif Dizin/LDAP Kimlik Doğrulama

AD/LDAP kullanarak Brother cihazlarına erişimi kısıtlamak için mevcut altyapıyı kullanın. Personel, kimlik doğrulaması yapmak için mevcut ağ oturum açma bilgilerini kolayca kullanabilir

Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü

(IEEE 802.1x) Brother cihazları, 802.1xEAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) korumalı bir ağ bağlantısına izin vermek için bu standarta tam uyumludur

Ağ Protokollerini Kısıtla

Protokol Kontrolü özelliği, bir yöneticinin gerektiği zaman iletişim protokollerinin kısıtlamasına olanak tanır (ör. FTP, Telnet)

Yazdırma Günlüğü

CIFS sunucusuna kaydedilen yazdırma günlüğü dosyasının denetlenmesine izin verir (türü, adı, kimliği, kullanıcı, tarihi, saat, sayfa sayısı her kayıta kaydedilir)

Sarf ve Tüketim Malzemeleri

Kutu İçi Toneri⁷

1 x 25.000 sayfa

Standart Toner⁷

TN3607 - 3.000 sayfa

Süper Yüksek Verimli Toner⁷

TN3607XXL - 11.000 sayfa

Ultra Yüksek Verimli Toner⁷

TN3617 - 18.000 sayfa

Maksimum Kapasiteli Toner Verimi⁷

TN3617XL - 25.000 sayfa

TN3667XLP - 25.000 sayfa

Drum Ünitesi

DR3607 Yaklaşık 75.000 sayfalık iş başına 3 sayfa
DR3657P Yaklaşık 75.000 sayfalık iş başına 3 sayfa

Opsiyonel Aksesuarlar

Kart Okuyucusu Tutucu

CH-1000

İsteğe bağlı harici bir NFC kart okuyucu tutucusu

Kağıt Çekmeceleri

250 kağıtlık çekmece LT-5505

520 kağıtlık çekmece LT-6505

4 x 520 Kağıtlık Kule Çekmece

TT-4000

Wi-Fi Modülü

NC-9110W

İsteğe bağlı kablosuz bağlantı arayüzü

Maksimum Birleşim

3 x LT-5505

veya 2 x LT-6505

veya 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

veya TT-4000

Posta Kutusu

MX-4000

Çıkış çekmecesi kapasitesini artırın. Belirli kullanıcılara veya gruplara 4 bölümlü çıkış ataması yapın

Çözüm ve Yükseltmeler¹⁹

Uyumluluk

Order Supplies, Remote Panel, Request Help, Secure Print Advanced, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, Email Print

Üçüncü Parti Uyumluluk

Brother Çözümleri Arayüzü (BSI)

Brother cihazlarının gelişmiş baskı, tarama ve güvenlik özelliklerini doğrudan entegre eden güçlü bulut ve şirket içi çözümler oluşturun.

Üçüncü Parti Çözümleri

Brother Çözümler Arabirimi (BSI) aracılığıyla uyumlu, Kofax ControlSuite, YSoft ve daha fazlası

Ölçü ve Ağırlıklar

Kutu Ölçüleri (GxDxY)

497 x 494 x 422mm - 16,20kg

Ürün Ölçüleri (GxDxY)

402 x 396 x 319mm - 13,90kg

Görev Döngüsü

Aylık Maksimum Yazdırma Hacmi

Aylık 160.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi

Çalışma Koşulları

Güç Gereksinimi

220-240V (±20) AC
50/60Hz (±%3)

Çalışma Ortamı

Nem 20 - 80%
10°C - 32,5°C
50°F - 90,5°F

Depolama Ortamı

Nem 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Çevre Birimleri

Güç Tüketimi^{13,23}

Yazdırma - 710W
(Sessiz Modda - 430W)
Hazırda Beklerken - 31W
Uykuda Beklerken - 5,9W
Güç Kapalıyken -0,05W

TEC Değeri

0,62 kWh/hafta

Ses Gücü¹²

Yazdırırken - 7,07B(A)
Hazırda Beklerken - 4,90B(A)
Sessiz Modda - 6,54B(A)
Derin Uykuda - Sessiz

Ses Seviyesi¹²

PC'den Yazdırırken (Siyah-Beyaz):
Tahmini - 54,0dB(A)
Hazırda Beklerken - 35,0db(A)
Sessiz Modda - 50,0db(A)

Toner Tasarrufu Modu

Sarf malzemelerinizden daha fazla verim almak için toner tüketimini azaltır

- 7 ISO/IEC 19752'ye göre belirtilmiş yaklaşık verim değeri
11 80g/m2 kağıtla hesaplanmıştır
12 ISO 7779'a uygun olarak ses basıncı ve ses güç düzeyi
13 IEC 62301 sürüm 2.0'ye göre ölçülen kapanmış durumda güç tüketimi
15 Yalnızca Windows ve macOS
16 Yalnızca Windows
17 İsteğe bağlı indirme
18 İnternet bağlantısı gereklidir
19 Ek aktivasyon gereklidir
22 İsteğe bağlı kablosuz bağlantı modülü gereklidir
23 Güç tüketimi, ENERGY STAR Sürüm 3.1 test yöntemi yapılandırması kullanılarak ölçülüyor



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. 27.01.2024

brother
at your side