



Renkli Lazer Yazıcı

Düşük maliyetli ve yüksek kaliteli renkli baskı

HL-L9430CDN



YAZICI

www.brother.com.tr

Renkli lazer yazıcı

Yüksek kaliteli ve düşük maliyetli renkli yazıcılarımız ile en iyi sonuçları alın. Bu cihaz iş için tasarlanmış olup, size ve işinize uygun şekilde özelleştirilebilen yüksek hız, parlak renkler ve güvenilir performans sunmayı amaçlamaktadır.

HL-L9430CDN



Öne Çıkan Özellikler

- 40ppm baskı hızı
- Dakikada 28 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- 8,76 cm renkli dokunmatik LCD ekran
- Mobil baskı, tarama ve güvenli kimlik doğrulaması için NFC (Yakın Alan İletişimi)
- 1 GB dahili hafıza
- 2.600 sayfaya kadar arttırılabilen 520 sayfalık kağıt çekmecesı
- BK 9.000 sayfa ve C/M/Y 6.500 sayfalık standart toner¹

Kolay, zahmetsiz, akıllı

HL-L9430CDN ekstra bir uygulama ya da sürücü gerektirmeden güvenle baskı alabilmeniz için Cloud Secure Print (Güvenli Baskı Bulut Depolaması) ile sunulmaktadır. Ayrıca cihazınızı bir baskı yönetimi için üçüncü parti yazılım çözümleri ile kolayca entegre ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Maliyet tasarrufu sağlayan esneklik

HL-L9430CDN için geniş bir yelpazede profesyonel sonlandırma seçenekleri mevcuttur, bu da en yüksek verimlilik için tasarlanmıştır. Basılı belgelerinizi sıralamak için bir posta kutusuna veya belgelerinizi otomatik olarak zımbalamak için bir zimba bitiricisine ihtiyacınız olursa, yazıcınızın iş verimliliğini ek aksesuarlar ile arttırabilirsiniz. Ek kağıt çekmecesı seçenekleriyle kağıt kapasitenizi arttırıp HL-L9430CDN'nizi ayakta duran bir cihaza dönüştürebilirsiniz.

Güvenli tasarım

Çalışma koşulları değiştikçe, güvenlik daha da önemli hale geliyor. HL-L9430CDN, verilerinizi güvende tutmak için en son endüstri standardı güvenlik protokollerini destekleyen kurumsal düzeyde bir güvenlikle birlikte gelir. Belirli ayar ve fonksiyonlara erişimi yetkilendirilmiş kullanıcı veya gruplarla sınırlayan kimlik doğrulama kurulumu yaparak cihazınızı koruyabilirsiniz.

Kalite ve performans bir arada

En gelişmiş renkli baskı teknolojimiz ile canlı ve profesyonel baskı sonuçlarını garanti ediyoruz. Dayanıklı tasarım, yükseltilmiş bellekler ve uzun ömürlü bileşenlerle cihazınızın kesintiye uğramadan çalışmaya devam edeceği konusunda güven sağlıyoruz.

Kendi başının çaresine bakabilen sözleşmeli baskı makinesi

HL-L9430CDN kusursuz bir Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve düşük Sayfa Başı Maliyet (CPP) sağlar. Baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş bir dizi (MPS) çözümler ile sarf malzemesi ikmali ve arıza giderme hizmetimizden faydalanarak gönül rahatlığıyla cihaz kullanım süresini ve üretkenliğinizi en üst seviyeye çıkarın.

Hazır Çözümler

İş süreçlerinizi çok daha düzenli hale getirin

Değişen iş yeri koşulları ile işletmenizin nasıl çalıştığını sürekli olarak gözden geçirip geliştirmek önemlidir. Doğru teknolojiyi kullanmak iş süreçlerini yeniden tanımlayarak fayda sağlayabilir.

Bulut Sistemli Güvenli Yazdırma, size evden ve ofisten uzakta olsanız da güvenli şekilde dosyalarınızı yazdırmanızı sağlar. Yazdırma isteğinizi, e-posta ile etkin bir internet bağlantısı olan Brother cihazına bulunduğunuz noktadan gönderin ve hazır olduğunuzda baskılarınızı güvenli bir şekilde alın. Belgeler, yalnızca gönderen kişi hedef aygıtın kontrol panelinde görünecek, kişisel parolasını girdiğinde yazdırılacaktır.

Çeşitli iş çözümleri ile yeni fırsatlara adım atın

Halihazırda baskı ve belge yönetimi kullanıyorsanız ve uzman baskı yazılımları ile iş akışlarınızı nasıl daha otomatik, verimli ve güvenli hale getireceğinizi öğrenmek istiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız.

Özel ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilmek için baskı yönetimi alanlarında yazılım ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaktayız. HL-L9430CDN yazıcınızın, Brother çözümleri ile daha yüksek performansla çalışarak ihtiyaçlarınızı karşılamasını hedefliyor ve bu amaçla iş ortaklarımız ile çözümleri sunuyoruz.

Genel Özellikler

Teknoloji

Elektrofotografik Lazer

Lazer Sınıflandırması

1. Sınıf Lazer Ürünü

Hafıza

1 GB Dahili

Kontrol Paneli

8,76 cm Renkli
Dokunmatik LCD Ekran
Türkçe Dil Desteği

Yerel Arabirim¹⁷

Yüksek Hızlı USB 2.0,
USB 2.0 Sunucu (Ön | Arka)

Kablolu Ağ Bağlantısı

GigE (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T)

İşlemci

Main 800MHz
Sub: 133MHz

Mobil Yazdırma

Mobil aygıtlarınızdan
yazdırma işlemi gerçekleştirin

Kablosuz Ağ Bağlantısı¹⁶

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n
(Atıyapı modu),
Dikey eşleştirme

Direkt Wi-Fi™

Kablosuz erişim noktası
kullanmak zorunda kalmadan
kablosuz olarak yazdırma¹⁸
(hem otomatik hem de manuel
yöntemler desteklenir)

Yazdırma

Baskı Hızı⁸ (A4)

40ppm'e kadar baskı hızı

Çift Taraflı Baskı Hızı⁸ (A4)

28ppm'e kadar baskı hızı

Çözünürlük

2.400dpi (2.400 x 600dpi),
600 x 600dpi

FPOT⁹

(İlk Yazdırma Süresi)

Standart çekmecede
Hazır modundan itibaren
10 saniyeden az

Isınma Süresi

Uyku modundan itibaren 20
saniyeden az

Baskı Dilleri

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL Class3.0), BR-Script3,
PDF Versiyon 1.7, XPS Versiyon
1.0

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)

73 ölçeklendirilebilir yazı tipi,
12 bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Yazı Tipleri (Postscript)

66 ölçeklendirilebilir yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)

16 Barkod yazı tipi - Code39,
serpiştirilmiş 5 de 2, FIM
(US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-
13, UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN(EAN), ISBN(UPC-E),
Code128 (set A,B, C),
EAN128 (set A,B,C), Code93,
GS1Databar, MSI

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı³

2, 4, 9, 16 ya da 25 A4 sayfayı tek bir A4 sayfaya sığdırın Mac (Airprint) 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfaya kadar sığdırın

Kitapçık Yazdırma

Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dokümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

Poster Yazdırma⁴

Tek bir sayfayı 4,9,16 ya da 25 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

Filigran Baskı⁴

Dokümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla yazdırın

Yazdırma Profilleri³

Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağrılacak profiller şeklinde saklar

Metni Siyah Yazdır⁴

Yazdırıldığında belgelerinizdeki tüm metni siyaha dönüştürür

Doğrudan Baskı

Doğrudan bir USB flash bellekten yazdırma. Desteklenen biçimler şunları içerir; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (modelin yazıcı sürücüsü kullanılarak oluşturulur), TIFF (Brother modeli kullanılarak taranır), XPS sürüm 1.0

Manuel Çift Taraflı Baskı⁴

Manuel çift taraflı baskı (Çift taraflı otomatik baskıyı desteklenmeyen ortam dosyaları için önerilir)

Kimlik Yazdırma⁴

Basılı belgelerinize kimlik ekleyin (tarih, saat, kısa ve özel mesajlar veya PC kullanıcı adı)

Depolama Yazdırma

AES 256 şifreli bir USB flash bellek sürücüsü deposunda (dahil değildir) tutulan belgelerinizi kolayca alın ve yazdırın.

Ters Yazdırma⁴

Yazılı bir belgenin içeriğini 180 derece döndürün

Karbon Kopya⁴

Ek kağıt çekmecelerinden alınan kağıda aynı belgenin ek kopyalarını yazdırın

Yazdırma Bitti Bildirimi

Bilgisayarınıza göndermek için bir yazdırma bitti bildirimi ayarlanabilir

Eşleşmiş Medya⁴

Belirli bir çekmecedeki farklı ortam türlerinin seçimini kolaylaştırmak için belirli bir çekmeceye kimlik atayın

Çekmeceyi Atla¹⁹

Normal yazdırma için belirli çekmeceler/ortamlardan kaçınmak için çekmece seçiminizi yapılandırır

İş Ayırıştırma¹⁹

Kolay tanımlama için farklı yazdırma işleri arasında farklı renkte bir kağıt parçası yerleştirin

Güvenli Yazdırma⁴

Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

Yazıcı Sürücüsü⁵

Windows¹⁸

Windows 11
Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 or 64 bit sürümleri)
Windows 8.1 (32 or 64 bit sürümleri)
Windows 7 SP1 (32 or 64 bit sürümleri)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 & 64 bit sürümleri)

Macintosh²¹

macOS 10.14.x veya daha yüksek sürümler

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

PCL Driver

Generic PCL XL sürücü

PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağa ya da yerel olarak bağlı Brother lazer yazıcıya yazdırmanıza olanak sağlayan Windows sürücüsü

ChromeOS²³

Yerel ChromeOS yazdırmayı destekler

Kağıt Kullanımı

Kağıt Girişi²

Standart Çekmece

520 sayfa

Çok Amaçlı Çekmece

100 sayfa

Kağıt Çıkışı²

250 sayfa ters, 1 sayfa düz

Ortam Ölçüleri

Standart Çekmece

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (uzun kenar), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folyo, 16K (195 x 270mm)

Çok Amaçlı Çekmece

Genişlik: 76,2mm - 215,9mm
Yükseklik: 127mm - 355,6mm
Zarf; C5, Com-10, DL, Monarch

İsteğe Bağlı Çekmeceler

Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folyo, 16K (195 x 270mm)

Çift Taraflı Yazdırma

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio (İstenilen kağıt boyutu elle seçilebilir)

Ortam Türleri

Standart Çekmece

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş

Çok Amaçlı Çekmece

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş, Bono Kağıdı, Etiket, Zarf, Env. İnce, Env. Kalın, Parlak²⁰

İsteğe Bağlı Çekmeceler (2-5)

İnce, Düz, Kalın, Geri Dönüştürülmüş

Çift Taraflı Yazdırma

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş, Parlak

Ortam Ağırlıkları

Standart ve Çok Amaçlı Çekmece

60 - 230g/m²

İsteğe Bağlı Çekmeceler

64 - 105g/m²

İsteğe Bağlı İstifleyici/ Zımbalayıcı

60 - 200g/m² (ofsetli)

60 - 90g/m² (zımbalı)

Kağıt Giriş Çıkış Sensörleri

Çekmecelerdeki kağıt bittiğinde ya da azaldığında veya çıktı yığını dolduğunda ekran bildirimi görünür veya isteğe bağlı olarak e-posta ile bildirim gelir

Mobil ve Ağ Bağlantı Özelliği

Apple AirPrint

AirPrint etkin herhangi bir uygulamadan bastırın

Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi⁵

Özel bir uygulaması olmayan bir Android cihazdan bastırın

Brother Mobile Connect

IOS veya Android cihazından bastırma işlemlerinizi halledin

Mopria

Mopria destekli Android cihazlardan en yaygın dosya türlerini bastırın

Web Bağlantısı^{10, 15}

PC kullanmadan Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote için bastırma yapabilirsiniz

Brother Uygulamaları¹⁰

Bulut Güvenli Yazdırma

Filo Yönetim Araçları⁵

Sessiz Yükleme⁴

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

MSI Yükleyicisi⁴

Şirket içi Aktif Yönlendirici® aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

BRAdmin⁴

LAN/WAN yönetim yazılımı

Gömülü Web Sunucusu

Cihazınızın IP adresini veya düğüm adını (node name) şifreli bir parola kullanarak, aygıt üzerine gömülü web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımına bir web tarayıcısı aracılığıyla erişim sağlar

Sürücü Dağıtım Sihirbazı⁴

Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Toplu Dağıtım Aracı⁴

Cihaz ayarlarının yönetilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olacak bir yapılandırma arabirimi sağlar

Durum Monitörü⁴

Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Yazılım⁵

Brother iPrint&Scan

Bir Windows veya macOS masaüstünden bastırın ve makine durumunu kontrol edin

Brother Araçları

Kurulum kılavuzları, kitapçık, SSS, sorun giderme ve Brother müşteri hizmetleriyle iletişim

Easy Setup²²

PC'nize Brother makinenizin kurulumu için doğru sürücülere ve yazılıma kolay erişim sağlar ve kurulum sürecini kolaylaştırır

Güvenlik ve Ağ

Kablolu Ağ Güvenliği

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/NetBIOS Ad Çözümleme, DNS Çözümleyici, mDNS, LLNMR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Sunucu, TELNET Sunucu, TFTP İstemci ve Sunucu, SMTP İstemci, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma), CIFS İstemci, SNTp İstemci, LDAP

IPv6

NDP, RA, DNS Çözümleyici, mDNS, LLNMR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Sunucu, TELNET Sunucu, HTTP/HTTPS Sunucu, TFTP İstemci ve Sunucu, SMTP istemci, SNMPv1/v2c/ v3, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma), CIFS İstemci, SNTp İstemci, LDAP

IP Filtresi

IP üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

Kablosuz Ağ Güvenliği^{11, 16}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Kablosuz Kurulum Desteği¹⁶

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

IP Adresini Görüntüleme

Cihazınıza atanan dinamik IP, ana ekranda görüntülenebilir

Güvenlik Özellikleri

E-poste Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Otomatik İzinsiz Giriş Tespit Etme

Tüm Brother Yazıcı cihazları güvenli tasarıma sahiptir. Cihazlar, güvenlik saldırılarını otomatik olarak algılar ve cihazın güvende kalmasını sağlamak için gerektiğinde yeniden başlatma da dahil olmak üzere önleyici tedbirler alır

Dijital Olarak İmzalanmış Yazılım

Brother yazdırma cihazları için aygıt yazılımları dijital olarak imzalanmıştır ve güvenlidir

Bulut Güvenli Yazdırma¹⁰

Parola korumalı sürücüsüz yazdırmayı etkinleştirir

Şirket İçi Aktif Dizin/LDAP Kimlik Doğrulama

AD/LDAP kullanarak Brother cihazlarına erişimi kısıtlamak için mevcut altyapıyı kullanın. Personel, kimlik doğrulaması yapmak için mevcut ağ oturum açma bilgilerini kolayca kullanabilir

Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü

(IEEE 802.1x)
Brother cihazları, 802.1xEAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) korumalı bir ağ bağlantısına izin vermek için bu standarta tam uyumludur

Ağ Protokollerini Kısıtla

Protokol Kontrolü özelliği, bir yöneticinin gerektiği zaman iletişim protokollerinin kısıtlamasına olanak tanır (ör. FTP, Telnet)

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Güvenli İşlem Kilidi 3.0

Bireysel kullanıcı veya kullanıcı gruplarını tanımlamak ve doğrulamak için pin veya parola kullanın. 200 kullanıcıya kadar erişim kontrolü sağlar

Yazdırma Günlüğü

CIFS sunucusuna kaydedilen yazdırma günlüğü dosyasının denetlenmesine izin verir (türü, adı, kimliği, kullanıcı, tarihi, saat, sayfa sayısı her kayıta kaydedilir)

Donanım Yazılımı Güncellemeleri

En son sürüme otomatik güncelleme yapılmasına izin vermenin yanı sıra, yetkisiz bir kullanıcının sürüm düşürmesini önlemek için yazıcı daha eski üretici yazılımı sürümlerini almayacak şekilde ayarlanabilir

Sistem Günlüğü

BT yöneticisinin Sistem Günlüğü üzerinden denetim amacıyla cihaz durumu güncellemelerini almak için tek bir uygulamaya (SIEM aracı) erişmesine izin verir

NFC (Yakın Alan İletişimleri) / Kart Okuyucu Desteği

Entegre NFC Okuyucu

Desteklenen NFC standartları:
(ISO14443 Type A)
MIFARE Standard/Plus/
Ultralight/Ultralight C/DESfire
my-d move, Tag-it
(ISO15693 Type B)

Harici NFC Kart Okuyucu Desteği

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(3. taraf kart okuyucuları için ek satın alma gerekir. Diğer kart okuyucuları gömülü web sunucusu aracılığıyla kayıt yapıldıktan sonra desteklenir)

Geliştiriciler

Brother Çözümleri Arayüzü (BSI)

Brother cihazlarının gelişmiş baskı, tarama ve güvenlik özelliklerini doğrudan entegre eden güçlü bulut ve şirket içi çözümler oluşturun. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.brother.eu/developers

Sarf Malzemeleri¹, Yükseltmeler ve Aksesuarlar

Standart Toner

TN871
1 x 9.000 sayfa (BK)
3 x 6.500 sayfa (CMY)

Yüksek Verimli Toner

TN871XL
1 x 12.000 sayfa (BK)
3 x 9.000 sayfa (CMY)

Süper Yüksek Verimli Toner

TN871XXL
1 x 15.000 sayfa (BK)
3 x 12.000 sayfa (CMY)

Drum Ünitesi

DR851CL
Yaklaşık 100.000 sayfalık iş başına 3 sayfa

Transfer Ünitesi

BU800CL
Yaklaşık 150.000 sayfalık iş başına 2 sayfa

Atık Toner Kutusu

WT800CL
Yaklaşık 100.000 sayfa

Kutu İçeriği

Makine, Standart Toner, Drum Ünitesi, Transfer Ünitesi, Atık Toner Kutusu, Güç Kaynağı Kablosu, Hızlı Kurulum Rehberi, Garanti Belgesi

İsteğe Bağlı Kart Okuyucusu Tutucu

CH-1000
İsteğe bağlı harici bir NFC kart okuyucu tutucusu

Wi-Fi Modülü

NC-9000w
İsteğe bağlı kablosuz bağlantı arayüzü

İsteğe Bağlı Kağıt Çekmeceleri²

250 kağıtlık çekmece LT-330CL
500 kağıtlık çekmece LT-340CL
4 x 520 kağıtlık kule çekmece TT-4000
Kule Çekmece Bağlayıcısı TC-4100
Maksimum Birleşim
3 x LT-330CL veya 2 x LT-340CL,
1 x LT-330CL veya 1 x LT-340CL
ile birlikte TT-4000 ve TC-4100

Sonlandırma Seçeneği²

Posta Kutusu MX-4000
100 sayfa x 4 kutudan
400 sayfa x 2 kutu'ya dönüştürülebilir

Zimba Sonlandırıcı SF-4000⁴ 500 sayfa (ters) zimba bitirici 1.950 zimba başlangıç kartuşu

Zimba Malzemesi SR100 5.000 zimbalık 2 kartuş

Ölçü ve Ağırlıklar

Ürün Ölçüleri (GxDxY)

442 x 541 x 403mm - 29kg

Paket Ölçüleri (GxDxY)

557 x 628,2 x 633,5mm
34,3kg

Kart Okuyucusu Tutucu (GxDxY)

Dış: 83 x 62 x 111,5mm
İç: 60 x 90mm - 0,1kg

Filtre Tutucu (GxDxY)

Dış: 308 x 126 x 68mm
İç: 117 x 51 x 293mm - 0,2kg

Opsiyonel Çekmeceler (GxDxY)

250 kağıtlık çekmece:
410 x 486 x 97mm - 5,1kg
500 kağıtlık çekmece:
410 x 486 x 133mm - 6,6kg
4 x 520 kağıtlık kule çekmece:
660 x 660 x 717,4mm - 46,6kg
Kule çekmece bağlayıcısı:
444 x 486 x 103mm - 5,9kg

Sonlandırıcı Seçeneği (GxDxY)

4 Posta Kutusu:
367 x 416 x 381mm - 4,4kg
500 Kağıtlık Zimba Bitirici:
410 x 478,5 x 347,5 mm - 7.8kg

Görev Döngüsü

Aylık Maksimum Yazdırma Hacmi⁶

Aylık 120.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi

Çevre Birimleri

Güç Gereksinimi

220-240V (±20)
AC 50/60Hz (±%3)

Güç Tüketimi¹²

Yazdırma - 770W
(Sessiz modda 420 W)
Hazırda Beklerken 85W
Uykuda Beklerken 15,6W
Derin Uykuda 1W
Güç Kapalıyken 0,04W

Ses Seviyesi¹³

Yazdırırken 56,5dbA
Hazırda Beklerken 17,2dbA
Sessiz Modda 53dbA

Ses Gücü¹⁴

Yazdırırken 6,88BA
Hazırda Beklerken 3,02BA
Sessiz Modda 6,68BA

TEC Değeri

0,662kWh / Hafta

Çalışma Ortamı

Nem %20 - 80
10°C - 32°C
50°F - 90°F

Depolama Ortamı

Nem %10 - 90
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Saklama Alanı Gereksinimi

50MB - Yalnızca Windows
Sürücüler
1.6GB - Windows 10, 8.1, 7
Sürücüler dahil tüm uygulamalar
macOS - 500MB Tüm
uygulamalar

- 1 ISO/IEC 19798'e göre beyan edilen yaklaşık toner verim değeri
- 2 80g/m² kağıtla hesaplanmıştır
- 3 Windows & macOS
- 4 Yalnızca Windows
- 5 Brother Solutions Center'dan ücretsiz indirme <http://solutions.brother.com>
- 6 Aylık yazdırılan sayfa sayısı, Brother ürünleri arasında tasarlanmış dayanıklılığı karşılaştırmak için kullanılabilir. Maksimum yazıcı ömrü için, baskı gereksinimlerinizi aşan görev döngüsüne sahip bir yazıcı seçmek en iyisidir.
- 7 Brother yazılımı gereklidir
- 8 ISO/IEC 24734'e göre
- 9 ISO/IEC 17629'e göre
- 10 İnternet bağlantısı gereklidir
- 11 Doğrudan Wi-Fi yalnızca WPA2-PSK'yi (AES) destekler
- 12 Tüm değerler yaklaşıktır; güç tüketimi, kullanım ortamına veya parça aşınmasına bağlı olarak değişir
- 13 ISO 7779'e göre
- 14 RAL-UZ171'e göre
- 15 Ek aktivasyon gereklidir
- 16 İsteğe bağlı kablosuz modül gereklidir. Yaşadığınız bölgede 5Ghz desteklenmiyor olabilir
- 17 Üçüncü Taraf USB hub'ları desteklenmez
- 18 Win7 / Server2008 SP2/R2 Genişletilmiş Güvenlik Desteği (ESU) 10/01/2023 tarihine kadar kalır
- 19 İsteğe bağlı çekmecelerin takılması gerekir
- 20 Yalnızca tek bir sayfaya ayarlı
- 21 Yalnızca macOS AirPrint'te
- 22 Daha fazla bilgi için <https://setup.brother.com> web sitesini ziyaret edin
- 23 Daha fazla bilgi için <https://support.brother.com> web sitesini ziyaret edin



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

brother
at your side