



Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı

Düşük maliyetli ve yüksek kaliteli renkli baskı

MFC-L9630CDN



YAZICI FOTOKOPİ TARAYICI FAKS

www.brother.com.tr

Çok fonksiyonlu renkli lazer yazıcı

Profesyonel kullanım için tasarlanmış, yeni çok fonksiyonlu renkli lazer yazıcılar, karmaşık iş akışlarını kolayca özelleştirmenize yardımcı oluyor. Etkileyici renk çıkışları, dayanıklı donanım bileşenleri ve mükemmel kağıt işleme seçenekleri, MFC-L9630CDN'yi işletmeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

MFC-L9630CDN



Öne Çıkan Özellikler

- 40ppm baskı hızı
- Dakikada 28 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- Siyah - beyaz ve renkli seçenekleri ile 100ipm'ye kadar tarama hızı
- 17.6 cm renkli dokunmatik LCD ekran
- Mobil baskı, tarama ve güvenli kimlik doğrulaması için NFC (Yakın Alan İletişimi)
- 2 GB dahili hafıza
- 100 sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF)
- 2.600 sayfaya kadar arttırılabilen 520 sayfalık kağıt çekmecesini
- BK 9.000 sayfa ve C/M/Y 6.500 sayfalık standart toner¹

Kolay, Zahmetsiz, Akıllı

MFC-L9630CDN ekstra bir uygulama ya da sürücü gerektirmeden güvenle baskı alabilmeniz için Cloud Secure Print (Güvenli Baskı Bulut Depolaması) ile sunulmaktadır. Ayrıca cihazınızı bir baskı yönetimi için üçüncü parti yazılım çözümleri ile kolayca entegre ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Güvenli tasarım

Çalışma koşulları değiştiğinde, güvenlik daha da önemli hale geliyor. MFC-L9630CDN, verilerinizi güvende tutmak için en son endüstri standardı güvenlik protokollerini destekleyen kurumsal düzeyde bir güvenlikle birlikte gelir. Belirli ayar ve fonksiyonlara erişimi yetkilendirilmiş kullanıcı veya gruplarla sınırlayan kimlik doğrulama kurulumu yaparak cihazınızı koruyabilirsiniz.

Kalite ve performans bir arada

Gelişmiş renkli baskı teknolojimiz ile canlı ve profesyonel baskı sonuçlarını garanti ediyoruz. Dayanıklı tasarım, yükseltilmiş bellekler ve uzun ömürlü bileşenlerle cihazınızın kesintiye uğramadan çalışmaya devam edeceği konusunda güven sağlıyoruz.

Kendi başının çaresine bakabilen sözleşmeli baskı makinesi

MFC-L9630CDN kusursuz bir Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve düşük Sayfa Başı Maliyet (CPP) sağlar. Baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş bir dizi (MPS) çözümler ile sarf malzemesi ikmali ve arıza giderme hizmetimizden faydalanarak gönül rahatlığıyla cihaz kullanım süresini ve üretkenliğinizi en üst seviyeye çıkarın.

Hazır Çözümler

İş süreçlerinizi çok daha düzenli hale getirin

Doğru teknolojiyi kullanarak, işletme süreçlerinizi yeniden düzenleyebilir ve bu sayede işiniz için büyük faydalar yakalayabilirsiniz. Günlük operasyonlarındaki ihtiyaçlarınızı belirleyerek, size güvenlik, destek ve iş akışı konularında yardımcı olabilecek kişiye özel tasarlanmış özel ürün yelpazeleri sunmaktayız.

Bulut Sistemli Güvenli Yazdırma, size evden ve ofisten uzakta da olsanız güvenli şekilde dosyalarınızı yazdırmanıza olanak sağlar. Yazdırma isteğinizi, e-posta ile etkin bir internet bağlantısı olan bir Brother cihazına uzaktan gönderin ve hazır olduğunuzda baskılarınızı güvenli bir şekilde alın. Belgeler, yalnızca gönderen kişi hedef aygıtın kontrol panelinde görünecek ve kişisel parolasını girdiğinde yazdırılacaktır.

Çeşitli iş çözümleri ile yeni fırsatlara adım atın

Halihazırda baskı ve belge yönetimi kullanıyorsanız ve uzman baskı yazılımları ile iş akışlarınızı nasıl daha otomatik, verimli ve güvenli hale getireceğinizi öğrenmek istiyorsanız size yardımcı olmak için buradayız.

Özel ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilmek için baskı yönetimi ve belge tarama alanlarında yazılım ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaktayız. MFC-L9630CDN yazıcınızın, Brother çözümleri ile daha yüksek performansla çalışarak ihtiyaçlarınızı karşılamasını hedefliyor ve bu amaçla iş ortaklarımız ile çözümleri sunuyoruz.

Genel Özellikler

Teknoloji

Elektrofotografik lazer

Lazer Sınıflandırması

1. Sınıf lazer ürünü

Hafıza

2 GB dahili

İşlemci

800MHz

Kontrol Paneli

17.6 cm renkli dokunmatik
Türkçe LCD ekran

Yerel Arabirim¹⁹ Yüksek

Hızlı USB 2.0, USB 2.0
Sunucu (Ön | Arka)

Kablolu Ağ Bağlantısı

GigE (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T)

Mobil Baskı

Mobil aygıtlarınızdan
Brother yazıcınızda yazdırma
işlemi gerçekleştirir

Faks Arayüzü

Telefon hattı bağlantısı,
harici telefon cevaplama,
cihaz bağlantı noktası (TAD)

Düzenlenebilir Kısayollar

Cihaz fonksiyonlarına hızlı ve
güvenli erişim için 64 adete
kadar kişiselleştirilmiş kısayol
ekleyin, silin ve değiştirin.

Kablosuz Ağ Bağlantısı¹⁸

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n
(Altyapı modu),
Dikey eşleştirme

Direkt Wi-Fi™

Kablosuz erişim noktası
kullanmak zorunda kalmadan
kablosuz olarak yazdırma¹⁸
(hem otomatik hem de manuel
yöntemler desteklenir)

Yazdırma

Baskı Hızı⁸

(Siyah-Beyaz/Renkli A4)

40ppm'e kadar baskı hızı

Çift Taraflı Baskı Hızı⁸ (A4)

28ppm'e kadar kadar
baskı hızı

Çözünürlük

2400dpi (2400 x 600dpi),
600 x 600dpi

FPOT⁹

(İlk Yazdırma Süresi) Hazır

modundan itibaren 10
saniyeden az

Isınma Süresi

Uyku modundan itibaren 20
saniyeden az

Baskı Dilleri

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL Class3.0), BR-Script3,
PDF Versiyon 1.7, XPS Versiyon
1.0

İliştirilmiş Yazı Tipleri (PCL)

73 ölçeklendirilebilir yazı tipi,
12 bitmap yazı tipi

İliştirilmiş Yazı Tipleri (Postscript)

66 ölçeklendirilebilir yazı tipi

İliştirilmiş Barkodlar (PCL)

16 Barkod yazı tipi - Code39,
serpiştirilmiş 5 de 2, FIM
(US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN(EAN), ISBN(UPC-E),
Code128 (set A,B, C),
EAN128 (set A,B,C), Code93,
GS1Databar, MSI

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı³

2, 4, 9, 16 ya da 25 sayfayı tek bir A4'e sığdırın
Mac (Airprint) 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfayı tek bir A4'e sığdırın

Kitapçık Yazdırma

Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dökümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

Poster Yazdırma⁴

Tek bir sayfayı 4, 9, 16 ya da 25 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

Filigran Baskı⁴

Dökümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla yazdırın

Yazdırma Profilleri³

Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağırılacak profiller şeklinde saklar

Metni Siyah Yazdır⁴

Yazdırıldığında belgelerinizdeki tüm metni siyaha dönüştürür

Doğrudan Baskı

Doğrudan bir USB flash bellekten yazdırma. Desteklenen biçimler şunları içerir; PDF 1.7, Jpeg, Exif+JPeg, PRN (modelin yazıcı sürücüsü kullanılarak oluşturulur), TIFF (Brother modeli kullanılarak taranır) XPS sürüm 1.0

Manuel Çift Taraflı Baskı⁴

Manuel Çift taraflı baskı (Çift taraflı otomatik baskıyı desteklemeyen ortam dosyaları için önerilir)

Kimlik Yazdırma⁴

Yazılı belgelerinize kimlik ekleyin (tarih, saat, kısa ve özel mesajlar veya pc kullanıcı adı)

Depolama Yazdırma

AES 256 şifreli bir USB flash bellek sürücüsü deposunda (dahil değildir) tutulan belgelerinizi kolayca alın ve yazdırın

Ters Yazdırma⁴

Yazılı bir belgenin içeriğini 180 derece döndürün

Karbon Kopya⁴

Ek kağıt çekmecelerinden alınan kağıda aynı belgenin ek kopyalarını yazdırın

Yazdırma Bitti Bildirimi

Bilgisayarınıza göndermek için bir yazdırma bitti bildirimini ayarlanabilir

Eşleşmiş Medya⁴

Belirli bir çekmecedeki farklı ortam türlerinin seçimini kolaylaştırmak için belirli bir çekmeceye kimlik atayın

Çekmeceyi Atla²¹

Normal yazdırma için belirli çekmeceler/ortamlardan kaçınmak için çekmece seçimini yapılandırın

İş Ayrıştırma²¹

Kolay tanımlama için farklı yazdırma işleri arasında farklı renkte bir kağıt parçası yerleştirin

Güvenli Yazdırma⁴

Yazdırma işlerini, yazdırılmaları için aygıtta gerekli olan 4 haneli bir serbest bırakma koduyla koruyun

Yazıcı Sürücüsü⁵

Windows²⁰

Windows 11
Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 veya 64 bit sürümleri)
Windows 8.1 (32 veya 64 bit sürümleri)
Windows 7 SP1 (32 veya 64 bit sürümleri)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 & 64 bit sürümleri)

MacOS²³

macOS 10.14.x veya daha yüksek sürümler

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

PCL Driver

Generic PCL XL sürücüsü

PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağa ya da yerel olarak bağlı Brother lazer yazıcıya yazdırmanıza olanak sağlayan Windows sürücüsü

ChromeOS²⁶

Yerel ChromeOS yazdırmayı destekler

Kağıt Kullanımı

Kağıt Girişi²

Standart Çekmece

520 sayfa

Çok Amaçlı Çekmece

100 sayfa, 15 zarf

Otomatik Döküman Besleyici (ADF)

100 sayfa

Kağıt Çıkışı²

250 sayfa ters, 1 sayfa düz

Ortam Ölçüleri

Standart Çekmece

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (uzun kenar), A6, B5 (ISO), B5(JIS), B6(JIS), A4 Short (270mm kağıt) Mexico Legal, India Legal, Folyo, 16K (195x270mm)

Çok Amaçlı Çekmece Genişlik:

76,2mm - 215,9mm Yükseklik:
127mm - 355,6mm Zarf; C5, Com-10, DL, Monarch

Alt Çekmeceler

Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folyo, 16K (195 x 270mm)

Çift Taraflı Yazdırma

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio (İstenilen Kağıt boyutu elle seçilebilir)

Ortam Türleri

Standart Çekmece

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş

Çok Amaçlı Çekmece

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş, Bono Kağıdı, Etiket, Zarf, Env. İnce, Env. Kalın, Parlak

Alt Çekmeceler

İnce, Düz, Kalın, Geri Dönüştürülmüş

Çift Taraflı Yazdırma

İnce, Düz, Kalın, Daha Kalın, Geri Dönüştürülmüş, Parlak

Ortam Ağırlıkları

Standart ve Çok Amaçlı Çekmece

60 - 230g/m²

Otomatik Döküman Besleyici (ADF)

45 - 120g/m²

İsteğe Bağlı Çekmeceler

64 - 105g/m²

Kağıt Giriş Çıkış Sensörleri

Çekmecelerdeki kağıt bittiğinde, azaldığında veya çıktı yığını dolduğunda isteğe bağlı olarak ekran bildirimini görünür veya isteğe bağlı olarak e-posta ile bildirim gelir

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect

IOS veya Android cihazınızdan baskı ve tarama işlemlerinizi yönetin

Apple AirPrint

AirPrint etkin herhangi bir uygulamadan bastırın ve en yaygın dosya türlerine tarayın

Mopria

Mopria destekli Android cihazlardan en yaygın dosya türlerini bastırın

Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi⁵

Özel bir uygulaması olmayan bir Android cihazdan bastırın

Brother Uygulamaları¹²

Creative Center'dan ve Bulut'tan güvenli bastırma, Mobil'e, Aranabilir PDF'ye, PowerPoint'e, Word'a, Excel'e, E-postaya kolay tarama, Bulut'a ve E-postaya faks gönderme

Web Connect^{12 ve 17}

PC kullanmadan baskı almak için Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote'a tarama ve faks için yükleme yapabilirsiniz

Kopyalama

Kopyalama Hızı (A4)¹⁰

40 sayfaya kadar

FCOT (İlk Kopya Süresi)¹⁰

Hazır olduktan itibaren 12 saniye tek renkli, 13 saniye renkli

Çözünürlük

Maks. 600 x 600dpi

Kopyalamayı durdurma

Halihazırda yazdırılmakta olan bir işlemi durdurup başka bir yazdırma işlemine başlayabilirsiniz

Çoklu Kopyalama

Her bir sayfanın 999 kopyasını oluşturur

Gri Tonlama

256 gri ton (her bir renk için 8 bit)

Büyütme/Küçültme Oranı

Döküman boyutlarını %1'lik artışlarla %25 ila %400 arasında azaltın ya da arttırın

1'e Çok Kopyalama

Kullanıcının kimlik kartının her iki yüzünü tek bir A4 sayfasına kopyalamasını sağlar

1'e 2 Kimlik Kopyalama

Kullanıcının kimlik kartının her iki yüzünü tek bir A4 sayfasına kopyalamasını sağlar

Tarama

Tarayıcı Tipi

Çift CIS

Standart Tarama Hızı (A4)

Renkli ve siyah (çift taraflı)¹¹

Dakikada 100 görüntüye kadar

Renkli ve siyah (tek taraflı)

Dakikada 50 görüntüye kadar

Optik Tarama Çözünürlüğü

Maks. 600 x 600dpi

Ara Değerli Tarama

Çözünürlüğü²⁴

Maks. 19200 x 19200dpi

Renk Derinliği

30 bit renk işleme (Giriş)

24 bit renk işleme (Çıkış)

Gri tonlama

256 seviye (8 bit)

Tarayıcı Sürücüler⁵

Windows²⁰

Windows 11

TWAIN & WIA

Windows 10

(Home|Pro|Education|Enterprise)

(32 ve 64 bit sürümleri)

Windows 8.1

(32 ve 64 bit sürümleri)

Windows 7

(32 ve 64 bit sürümleri)

Windows Server

2019, 2016, 2012R2,

2012 & 2008R2

Windows Server 2008

(32 & 64 bit sürümleri)

Macintosh²³

AirPrint Tarama

macOS 10.14.x ve üzeri

Linux

SANE (32 ve 64 bit sürümleri)

Tarayıcı İşlevleri

Desteklenen Dosya Formatları

PDF dahil (PDF/A-1b, Güvenli

PDF, İmzalı PDF, Aranabilir⁷)

JPEG, TIFF, XPS

Standart İşlevler⁷

USB, E-posta ve OCR'ye

görüntü ve dosya tarama

Ağ Taraması

Ağ klasörüne (SMB)⁴,

FTP, SFTP, E-posta sunucusu,

SharePoint (Şirket İçi) tarama

Direkt Tarama

Direkt olarak USB'ye tarama

Tarama Özellikleri

ADF'den Otomatik Eğriliği

Düzeltilmiş Görüntüyü Döndür⁴, Arka

Plan İşleme⁴, Renk Yakalama⁴,

Karakter Düzeltme^{4,7}, Kenar

Vurgulama⁴, Gürültü Azaltma⁴,

Kenar Doldurma^{4,7}, Boş Sayfayı

Atla, Bölünmüş ve Çok Sayfalı

PDF

Tarama Profili³

Birden fazla tarama ayarını

kolayca saklama amacıyla

önceden tanımlı maksimum 25

ağ, SFTP/FTP profili oluşturun

Dosya Ayrıştırma

ADF'ye daha fazla belge

yerleştirilmiş olsa bile, boş sayfa

ayırımına veya belirli sayıda tek

taraflı görüntü ve sayfaya göre

taranan dosyalar oluşturun

Faks

Faks Modem

33,600bps (Süper G3)

Otomatik Çift Taraflı Faksalama

Evet

PC'den Faks gönderme⁷ ve Alma^{4 ve 7}

Siyah beyaz faksları doğrudan PC'nizden gönderir ve alır

İnternet Faks (I-Fax)

Belgeleri internet üzerinden e-posta eki olarak fakslar

Sunucuya Faksalama

Bir belgeyi tarayın ve ağ üzerinden ayrı bir faks sunucusuna gönderir

Otomatik Tekrar Faksalama

Alıcı faks meğgulse otomatik olarak tekrar faksalama

Hafızalı Gönderim | Kağıt Yokken Alım

Maks. 500 sayfa (ITU-T Test grafiği, standart çözünürlük, JBIG)

Telefon Dizini

Saklanan hızlı aramaların ve grup numaralarının elektronik ve alfabetik listesi

Zincir Arama

Kullanıcıya uzun arama sekanslarını, farklı hızlı arama konumlarında saklamasına izin verir

Hata Düzeltme Modu (ECM)

Faks iletimi sırasında hattaki hataları tespit edin ve hata içeren dökümanın sayfasını ya da sayfalarını yeniden gönderin (fonksiyonun çalışması için alıcı makinelerin bu özelliği paylaşması gerekir)

Toplu İletim

Belgeleri, tek bir çağrıda iletmeye üzerine makinenin belleğinde aynı konum için saklar

Otomatik Küçültme

A4'ten (297 mm) daha uzun tek sayfalı bir doküman alırken, faks makinesi iletiyi tek bir A4 sayfasına sığacak şekilde otomatik olarak küçültür

Faks Yönlendirme

Sadece Faks Yönlendirme

Yayın Yapma

Aynı faks iletimini maksimum 250 konuma gönderir (manuel olarak 50 konum)

Gri tonlama

Faks için 256 gri tonu (8 bit) mevcut

Faks İletme

Belleğe alınan bir faksı önceden programlanmış başka bir faks numarasına gönderir

Uzaktan Alma

Kullanıcıların makinelerine uzaktan erişmesine ve saklanan faks mesajlarını almasına izin verir

Faks Damgası

Alınan tüm fakslara tarih ve saat ekler

Kapak Sayfası

İletilen fakslar için özel kapak sayfaları oluşturur

İstasyon Kimliği

Gönderilen her faksın başlığı olarak bir kimlik ve faks numarası yazdırılır

Filo Yönetim Araçları⁵

Sessiz Yükleme⁴

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

MSI Yükleycisi⁴

Şirket içi Aktif Yönlendirici® aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

BRAdmin⁴

LAN/WAN yönetim yazılımı

Gömülü Web Sunucusu

Cihazınızın IP adresini veya düğüm adını (node name) ve şifreli bir parola kullanarak, aygıt üzerine gömülü web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımına bir web tarayıcısı aracılığıyla erişim sağlar

Sürücü Dağıtım Sihirbazı⁴

Ağınızın üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Toplu Dağıtım Aracı⁴

Cihaz ayarlarının yönetilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olacak bir yapılandırma arabirimi sağlar

Durum Monitörü⁴

Bilgisayarınızdan makinenizin durumunu izleyin

Güvenlik ve Ağ

Kablolu Ağ Güvenliği

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS NetBIOS Ad Çözümlemesi, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/Port9100, POP3, SMTP İstemcisi, IPP IPPS, FTP İstemcisi ve Sunucusu, CIFS İstemcisi, TELNET Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Suncusu, TFTP İstemci ve Sunucusu, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma, Tarama), SNTP İstemcisi, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP İstemcisi, FTP İstemci ve Sunucusu, CIFS İstemcisi, TELNET Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Sunucusu, TFTP İstemci ve Sunucusu, ICMPv6, SNTP İstemcisi, LDAP, Web Hizmetleri (Yazdırma, Tarama), IMAP4

IP Filtresi

Ağ üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

Kablosuz Ağ Güvenliği^{13 ve 18}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Kablosuz Kurulum Desteği¹⁸

Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS)

IP Adresini Görüntüle

Cihazınıza atanan dinamik IP, ana ekranda görüntülenebilir

Güvenlik Özellikleri

E-posta Bildirimleri

Sarf malzemesinin azalması veya değiştirilmesi gereken durumlarda aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Otomatik İzinsiz Giriş Tespit Etme

Tüm Brother cihazları güvenli tasarıma sahiptir. Cihazlar, güvenlik saldırılarını otomatik olarak algılar ve cihazın güvende kalmasını sağlamak için gerektiğinde yeniden başlatma da dahil olmak üzere önleyici tedbirler alır

Donanım Yazılımı Güncellemeleri

En son sürüme otomatik güncelleme yapılmasına izin vermenin yanı sıra, yetkisiz bir kullanıcının sürüm düşürmesini önlemek için yazıcı daha eski üretici yazılımı sürümlerini almayacak şekilde ayarlanabilir

Buluttan Güvenli Yazdırma¹²

Parola Korunmalı sürücüsüz yazdırma işi yayınlamayı etkinleştirir

Şirket İçi Aktif Dizin/LDAP Kimlik Doğrulama

AD/LDAP kullanarak Brother cihazlarına erişimi kısıtlamak için mevcut altyapıyı kullanın. Personel, kimlik doğrulaması yapmak için mevcut ağ oturum açma bilgilerini kolayca kullanabilir

Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü

(IEEE 802.1x)
Brother cihazları, 802.1x EAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) korunmalı bir ağ bağlantısına izin vermek için bu standartla tam uyumludur

Ağ Protokollerini Kısıtla

Protokol Kontrolü özelliği, bir yöneticinin gerektiği zaman iletişim protokollerini kısıtlamasına olanak tanır (ör. FTP, Telnet)

Yazdırma Günlüğü

CIFS sunucusuna kaydedilen yazdırma günlüğü dosyasının denetlenmesine izin verir (Kimliği, türü, adı, kullanıcı, tarihi, saat, sayfa sayısı her kayıt için kaydedilir)

Ayar Kilidi

Cihazı kilitleyerek cihazın kontrol paneline erişimi güvence altına alır

Güvenli Anahtar Yönetimi

Korunmalı ağ iletişimi için varsayılan kendinden imzalı standardı kullanın, özel bir kendinden imzalı sertifika, sertifika imzalama isteği (CSR) veya harici genel sertifika ve özel anahtar oluşturun

Güvenli İşlev Kilidi 3.0

Bireysel kullanıcı veya kullanıcı gruplarını tanımlamak ve doğrulamak için pin veya parola kullanın. 200 kullanıcıya kadar erişim kontrolü sağlar

Dijital Olarak İmzalanmış Yazılım

Brother yazdırma ve tarama cihazları için aygıt yazılımları dijital olarak imzalanmıştır ve güvenlidir

Sistem Günlüğü

BT yöneticisinin Sistem Günlüğü üzerinden denetim amacıyla cihaz durumu güncellemelerini almak için tek bir uygulamaya (SIEM aracı) erişmesine izin verir

NFC (Yakın Alan İletişimleri) / Kart Okuyucu Desteği

Entegre NFC Okuyucu
Desteklenen NFC standartları:
(ISO14443 Type A)
MIFARE Standard/Plus/
Ultralight/Ultralight C/DESfire
my-d move, Tag-it
(ISO15693 Type B)

Harici NFC Kart Okuyucu Desteği

RFIDeas pcProx Kaydı

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Kaydı

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(3. taraf kart okuyucuları için ek satın alma gerekir. Diğer kart okuyucuları gömülü web sunucusu aracılığıyla kayıt yapıldıktan sonra desteklenir)

Adres Defteri

Hızlı Arama
E-posta adresleri ve faks numaraları için 300 konum

Grup Arama
Yayın için 20 adede kadar grup kombinasyonu saklanabilir

LDAP
Microsoft Exchange gibi harici bir LDAP etkin adres defterine bağlanma kabiliyeti

Geliştiriciler

Brother Çözümleri Arayüzü (BSI)
Brother cihazlarının gelişmiş baskı, tarama ve güvenlik özelliklerini doğrudan entegre eden güçlü bulut ve şirket içi çözümler oluşturun. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.brother.eu/developers

Yazılım⁵

Brother iPrint&Scan Masaüstü
Bir Windows ya da macOS PC'den yazdırın, farklı tarayın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

PaperPort SE 14⁴
KOFAX'tan doküman yönetimi ve paylaşım programı

Araçlar
Kurulum kılavuzları, kitapçık, SSS, sorun giderme ve Brother müşteri hizmetleriyle iletişim

Kolay Yükleme²⁵
PC'nize Brother makinenizin kurulumu için doğru sürücülere ve yazılıma kolay erişim sağlar ve kurulum sürecini basitleştirir

Sarf Malzemeleri¹, Yükseltmeler ve Aksesuarlar

Standart Toner

TN871
1 x 9.000 sayfa (BK)
3 x 6.500 sayfa (CMY)

Yüksek Verimli Toner

TN871XL
1 x 12.000 sayfa (BK)
3 x 9.000 sayfa (CMY)

Süper Yüksek Verimli Toner

TN871XXL
1 x 15.000 sayfa (BK)
3 x 12.000 sayfa (CMY)

Drum Ünitesi

DR851CL
Yaklaşık 100.000 sayfalık iş başına 3 sayfa

Transfer Ünitesi

BU800CL
Yaklaşık 150.000 sayfalık iş başına 2 sayfa

Atık Toner Kutusu

WT800CL
Yaklaşık 100.000 sayfa

Kutu İçeriği

Makine, Standart Toner, Drum Ünitesi, Transfer Ünitesi, Atık Toner Kutusu, Güç Kaynağı Kablosu, Hızlı Kurulum Rehberi, Garanti Kartı

Kart Okuyucusu Tutucu

CH-1000
İsteğe bağlı harici bir NFC kart okuyucu tutucusu

İsteğe Bağlı Kağıt Çekmeceleri²

250 kağıtlık çekmece (LT-330CL)
500 kağıtlık çekmece (LT-340CL)
4 x 520 kağıtlık kule çekmece TT-4000
Kule Çekmece Bağlayıcısı TC-4100
Maksimum Birleşim
3 x LT-330CL veya 2 x LT-340CL veya 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL veya TT-4000 ile TC-4100

Wi-Fi Modülü

NC-9000w
İsteğe bağlı kablosuz bağlantı arayüzü

Ölçü ve Ağırlıklar

Ürün Ölçüleri (GxDxY)

503 x 541 x 586mm - 37,1kg

Paket Ölçüleri (GxDxY)

580 x 663,7 x 734mm - 42,7kg

Kart Okuyucusu Tutucu (GxDxY)

Dış: 83 x 62 x 111,5mm
İç: 60 x 90 mm - 0,1Kg

Filtre Tutucu (GxDxY)

Dış: 308 x 126 x 68mm
İç: 117 x 51 x 293mm - 0,2Kg

Opsiyonel Çekmeceler (GxDxY)

250 kağıtlık çekmece: 410 x 486 x 97mm - 5,1Kg
500 kağıtlık çekmece: 410 x 486 x 133mm - 6,6Kg
4 x 520 kağıtlık kule çekmece: 660 x 660 x 717,4mm - 46,6Kg
Kule çekmece bağlayıcısı: 444 x 486 x 103mm - 5,9Kg

Görev Döngüsü

Aylık Tavsiye Edilen Baskı Hacmi

Aylık 12.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi

Aylık Maksimum Baskı Hacmi⁶

Aylık 120.000 sayfaya kadar yazdırma hacmi
Aylık 10.000 sayfaya kadar tarama hacmi

Çevre

Güç Gereksinimi

220-240V
AC 50/60Hz

Güç Tüketimi¹⁴

Yazdırırken - 770W
(Sessiz modda 430W)
Kopyalarken 730W (Sessiz modda 420W)
Hazırda Beklerken 85W
Uyku Modunda 16.8W
Derin Uykuda 1.1W
Güç Kapalıyken 0.04W

TEC Değeri

0.687kWh/hafta

Ses Seviyesi¹⁵

Yazdırırken 56.5dbA
Hazırda Beklerken 17.2dbA
Sessiz Modda 53dbA

Ses Gücü¹⁶

Yazdırırken 6.79BA
Hazırda Beklerken 3.06BA
Uyku Modunda 6.68BA
Derin Uyku Modunda 3.06BA

Çalışma Ortamı

Nem %20 - 80
10°C - 32°C
50°F - 90°F

Depolama Ortamı

Nem %10 - 90
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Saklama Alanı Gereksinimi

50MB - Yalnızca Windows sürücüleri
1.6GB - Windows 10, 8.1, 7
Sürücüler dahil tüm uygulamalar
macOS - 500MB Tüm uygulamalar

- 1 ISO/IEC 19798'e göre beyan edilen yaklaşık toner verim değeri
- 2 80g/m²
- 3 Windows & macOS
- 4 Yalnızca Windows
- 5 Brother Solutions Center'dan ücretsiz indirme <http://solutions.brother.com>
- 6 Aylık yazdırılan sayfa sayısı, Brother ürünleri arasında tasarlanmış dayanıklılığı karşılaştırmak için kullanılabilir. Maksimum yazıcı ömrü için, baskı gereksinimlerinizi aşan görev döngüsüne sahip bir yazıcı seçmek en iyisidir.
- 7 Brother yazılımı gereklidir.
- 8 ISO/IEC 24734'e göre
- 9 ISO/IEC 17629'a göre
- 10 ISO/IEC 24735'e göre
- 11 ISO/IEC 17991'e göre
- 12 İnternet bağlantısı gereklidir.
- 13 Doğrudan Wi-Fi yalnızca WPA2-PSK'yi (AES) destekler.
- 14 Tüm değerler yaklaşık; güç tüketimi, kullanım ortamına veya parça aşınmasına bağlı olarak değişir.
- 15 ISO 7779'e göre
- 16 RAL-UZ171'e göre
- 17 Ek aktivasyon gereklidir.
- 18 İsteğe bağlı kablosuz modül gereklidir, yaşadığınız bölgede 5Ghz desteklenmiyor olabilir.
- 19 Üçüncü taraf USB hub'ları desteklenmez.
- 20 Win7 / Server2008 SP2/R2 Genişletilmiş Güvenlik Desteği (ESU) 10/01/2023 tarihine kadar kalır.
- 21 İsteğe bağlı çekmecelerin takılması gereklidir.
- 22 Yalnızca tek bir sayfaya ayarlı.
- 23 Yalnızca macOS AirPrint'te.
- 24 WIA için 1200x1200 çözünürlük. Brother Tarayıcı Yardımcı Programı, 19200 x 19200 dpi'ye kadar iyileştirme sağlar.
- 25 Daha fazla bilgi için <https://setup.brother.com> web sitesini ziyaret edin.
- 26 Daha fazla bilgi için <https://support.brother.com> web sitesini ziyaret edin.



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother Earth yaklaşımımız, yeşil girişimimizdir. Sorumluluk almaya çalışırız, saygılı davranırız ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebileceği bir toplumun inşasına yardımcı olmak için olumlu bir fark yaratmaya çalışırız.

www.brotherearth.com

Baskı zamanındaki tüm özellikler doğrudur ve değişikliğe tabidir. Brother, Brother Industries Ltd'nin tescilli ticari markasıdır. Marka ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

brother
at your side